

# Prise de commutation

Réf. : 141836A0



## Caractéristiques du produit

- Permet d'activer ou de désactiver des consommateurs raccordés, comme des lampadaires
- Régulation précise des radiateurs électriques en association avec un Homematic IP Thermostat mural
- Peut également permettre d'augmenter la portée du signal radio (option)
- En cas d'utilisation dans une application de sécurité, l'appareil déclenche automatiquement une sirène intérieure ou la lumière d'alarme en cas d'urgence
- Commande pratique via l'application Homematic IP, par ex. via des profils horaires, pour la commutation automatique du consommateur raccordé.
- Commande manuelle : activation et désactivation des consommateurs possible directement depuis l'appareil
- Montage facile : rapide et sans outil
- Faible intensité de courant de repos
- Grâce à sa construction compacte, la prise de commutation ne bloque pas les prises attenantes.
- Une commande vocale facile et personnalisée (p. ex. via Amazon Alexa ou Google Assistant)
- Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :
  - Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
  - Solutions de partenaires tiers

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Courant absorbé	16 A maxi.
Puissance absorbée en mode veille	< 0,3 W
Puissance de commutation maxi.	3680 W
Type de charge	Charge ohmique
Type de protection	IP20
Température ambiante	-10 à +35 °C
Dimensions (l x H x P)	70 x 70 x 39 mm (sans fiche secteur)
Poids	154 g
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	400 m

## Données logistiques

Référence	1418360A
Code EAN	4047976418367
Désignation synthétique	HMIP-PS
Unité de conditionnement	45
Dimensions emballé	122 x 112 x 97 mm
Poids (avec emballage)	284,4 g

## Contenu de la livraison

Homematic IP Prise de commutation

Mode d'emploi