

Presa di commutazione

Cod. articolo: 141836A0



Caratteristiche del prodotto

- Consente di accendere e spegnere le utenze collegate, ad es. le lampade a stelo.
- Regolazione precisa dei radiatori elettrici collegati a un dispositivo Homematic IP Termostato a parete
- Se si desidera può essere utilizzato per estendere la portata del segnale radio
- Integrato in un'applicazione di sicurezza, in caso di allarme l'apparecchio attiva automaticamente ad es. una sirena interna o la luce di allarme
- Comodo comando dall'applicazione Homematic IP App, ad es. tramite il profilo orario personalizzato per attivare o disattivare automaticamente le utenze collegate
- Comando manuale: consente di accendere e spegnere le utenze anche direttamente sul rispettivo apparecchio
- Di facile montaggio: si installa velocemente senza attrezzi
- Ridotto consumo di corrente quando è a riposo
- Grazie alla struttura compatta la presa di commutazione non impedisce l'accesso alle prese vicine
- Comodo comando vocale personalizzato (ad es. tramite Amazon Alexa o Google Assistant)
- Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:
 - Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
 - centralina CCU2/CCU3 con interfaccia utente locale WebUI
 - sistemi abbinati di fornitori terzi



Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz
Corrente assorbita	16 A max.
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	< 0,3 W
Potenza di interruzione massima	3680 W
Tipo di carico	carico ohmico
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra -10 e +35 °C/°F
Dimensioni (L x A x P)	70 x 70 x 39 mm (senza spina)
Peso	154 g
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	400 m

Dati prodotto

Codice articolo	1418360A
Codice EAN	4047976418367
Sigla	HMIP-PS
Unità di imballaggio	45
Dimensioni imballaggio	122 x 112 x 97 mm
Peso, imballaggio compreso	284,4 g

Fornitura

Homematic IP Presa di commutazione

Istruzioni per l'uso