

ACCESO
INTELIGENTE
Y SEGURO,
PRESCINDIENDO DE
LLAVES

Keypad

HmIP-WKP

Con Homematic IP Keypad podrá acceder a sus cuatro paredes siempre. El hogar inteligente es más flexible con la configuración de varios códigos de acceso con perfiles de tiempo individuales. Adicionalmente, se pueden definir códigos para controlar la luz y la puerta del garaje.



homematic 
Hogar inteligente para disfrutar.



FÁCIL ACCESO CON CÓDIGO NUMÉRICO

Con Homematic IP Keypad y el accionamiento de cerradura, el acceso al hogar inteligente se puede realizar cómodamente con un código numérico. Una vez introducido el código correctamente y confirmado con el botón «Desbloquear», el accionamiento de cerradura abrirá la puerta automáticamente. También se puede bloquear la puerta al salir de casa.

Además, se pueden activar o desactivar cómodamente los modos de alarma mediante código numérico para que, por ejemplo, se pueda activar la «Protección total» al salir de casa.

Con el sensor de proximidad integrado, el teclado del Keypad se ilumina automáticamente al aproximarse a él.

Para su uso es necesaria la conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Homematic IP Access Point con la app para teléfono móvil y servicio de nube gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	2 pilas LR03/Micro/AAA, 1,5 V
Duración de las pilas	2 años (tip.)
Tipo de protección	IP44
Temperatura ambiente	de -20 a +55 °C
Dimensiones (A x H x P)	71 x 161 x 29 mm
Peso	137 g (pilas incl.)
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance tip. en campo abierto	200 m

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA CON LA APP HOME MATIC IP

Con ayuda de la app Homematic IP se pueden configurar hasta 8 códigos de acceso permanentes o específicos para unas horas y días concretos (con 4-8 cifras). Así, se puede restringir con seguridad el acceso a un alquiler vacacional al cambiar los inquilinos. Además, se puede permitir el acceso al personal de limpieza en un período específico.

SEGURIDAD ABSOLUTA

El Keypad utiliza la seguridad de protocolos, TI y protección de datos del sistema Homematic IP certificada por VDE. De este modo, Homematic IP Accionamiento de cerradura se controla a través del Keypad desde el exterior con un comando de radio seguro.

El contacto de sabotaje integrado impide la manipulación del Keypad por terceros.

MONTAJE RÁPIDO, SIN CABLES

Homematic IP Keypad se monta en la pared exterior, junto a la puerta de entrada, sin nada más que el material de montaje facilitado. No se necesitan cables adicionales, ni preinstalados. Esto mejora la seguridad del sistema, ya que no hay cables en el exterior que se puedan sabotear.

CÓDIGO NUMÉRICO PERSONALIZABLE

Además de bloquear y desbloquear la puerta de casa, introduciendo el código se puede controlar también la luz y la puerta del garaje. Al entrar en casa, se puede encender la luz del pasillo; y al salir, apagarse.

Utilizando grupos de puertas de garaje, la puerta del garaje se puede subir o bajar también introduciendo el código y confirmándolo.

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	156424A0
Código EAN	4047976564248
Nombre abreviado	HmIP-WKP
Unidad de embalaje	72
Medidas del embalaje	182 x 90 x 45 mm
Peso incl. embalaje	252,2 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Keypad
Soporte para pared
Material de montaje (tornillos y tacos)
2 pilas LR03/Micro/AAA 1,5 V
Instrucciones de uso